CC ALUMBRADO

(ESC:_____SIN)

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 42 CIRCUITOS
TABLERO DE ALUMBRADO ARTISTICO –1– (TAL–1)

CIRCUITO N°	LUMINARIAS □ 370	LUMINARIAS □ 500	CARGA V.A. R	S	T	AUT. A.	OBSERVACIONES
1		1	500			1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R26
3	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #61
5	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #62
7	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #63
9	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #64
11	1				500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R27
13	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #65
15	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #66
17	1				500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R28
19	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #67
21	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #68
23	1				500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R29
25	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #69
27	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #70
29	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #71
31	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #72
33		1		500		1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R30
35					0	LIBRE	
37						LIBRE	
39						LIBRE	
41						LIBRE	
2		1	500			1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R21
4	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #49
6	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #50
8	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #51
10	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #52
12	1				500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R21
14	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #53
16	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #54
18	1				500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R23
20	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #55
22	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #56
24	1				500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R24
26	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #57
28	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #58
30	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #59
32	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #60
34		1		500		1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R25
36					0	LIBRE	
38						LIBRE	
40						LIBRE	
42						LIBRE	
TOTAL	18	8	4700	4700	4480		INT= 3x60 A
			13880				ta1¾"EMT 3ϕ6+1ϕ4N+1ϕT0T

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 42 CIRCUITOS
TABLERO DE ALUMBRADO ARTISTICO –2– (TAL–2)

CIRCUITO N°	LUMINARIAS □ 370	LUMINARIAS □ 500	CARGA V.A. R	S	T	AUT. A.	OBSERVACIONES
1		1	500			1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R16
3	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #37
5	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #38
7	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #39
9	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #40
11		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R17
13	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #41
15	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #42
17		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R18
19	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #43
21	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #44
23		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R19
25	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #45
27	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #46
29	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #47
31	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #48
33		1		500		1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R20
35					0	LIBRE	
37						LIBRE	
39						LIBRE	
41						LIBRE	
2		1	500			1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R11
4	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #25
6	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #26
8	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #27
10	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #28
12		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R12
14	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #29
16	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #30
18		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R13
20	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #31
22	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #32
24		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R14
26	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #33
28	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #34
30	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #35
32	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #36
34		1		500		1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R15
36						LIBRE	
38						LIBRE	
40						LIBRE	
42						LIBRE	
TOTAL	18	8	4700	4570	4610		INT= 3x60 A
			13880				ta1¾"EMT 3ϕ6+1ϕ4N+1ϕT0T

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 42 CIRCUITOS
TABLERO DE ALUMBRADO ARTISTICO –3– (TAL–3)

CIRCUITO N°	LUMINARIAS □ 370	LUMINARIAS □ 500	CARGA V.A. R	S	T	AUT. A.	OBSERVACIONES
1		1	500			1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R6
3	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #13
5	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #14
7	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #15
9	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #16
11		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R7
13	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #17
15	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #18
17		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R8
19	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #19
21	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #20
23		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R9
25	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #21
27	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #22
29	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #23
31	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #24
33		1		500		1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R10
35					0	LIBRE	
37						LIBRE	
39						LIBRE	
41						LIBRE	
2	1		500			1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R1
4	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #1
6	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #2
8	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #3
10	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #4
12		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R2
14	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #5
16	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #6
18		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R3
20	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #7
22	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #8
24		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R24
26	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #9
28	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #10
30	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #11
32	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #12
34		1		500		1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R5
36	1					LIBRE	
38						LIBRE	
40						LIBRE	
42						LIBRE	
TOTAL	18	8	4700	4700	4480		INT= 3x60 A
			13880				ta1¾"EMT 3ϕ6+1ϕ4N+1ϕT0T

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 42 CIRCUITOS
TABLERO DE ALUMBRADO ARTISTICO –4– (TAL–4)

CIRCUITO N°	LUMINARIAS □ 370	LUMINARIAS □ 500	CARGA V.A. R	S	T	AUT. A.	OBSERVACIONES
1	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #73
3	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #74
5	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #75
7	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #76
9	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #77
11	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #78
13	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #79
15	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #80
17	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #81
19	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #82
21	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #83
23	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #84
25	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #85
27						LIBRE	
29						LIBRE	
31						LIBRE	
33						LIBRE	
35						LIBRE	
37						LIBRE	
39						LIBRE	
41						LIBRE	
2		1	500			1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R31
4	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #86
6	1				370	1x20A	LUMINARIA LED #87
8	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #88
10	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #89
12		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R32
14	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #90
16	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #91
18		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R33
20	1		370			1x20A	LUMINARIA LED #92
22	1			370		1x20A	LUMINARIA LED #93
24		1			500	1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R34
26	1					1x20A	LUMINARIA LED #94
28	1					1x20A	LUMINARIA LED #95
30	1					1x20A	LUMINARIA LED #96
32	1					1x20A	LUMINARIA LED #97
34		1				1x20A	LUMINARIA ROBOTICA R35
36						LIBRE	
38						LIBRE	
40						LIBRE	
42						LIBRE	
TOTAL	25	5	3460	2960	3350		INT= 3x40 A
			9770				ta1¾"EMT 3ϕ8+1ϕ6N+1ϕT0T

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 42 CIRCUITOS
TABLERO DE ALUMBRADO ARTISTICO –5– (TAL–5)

CIRCUITO N°	LUMINARIAS □ 370	LUMINARIAS □ 450	CARGA V.A. R	S	T	AUT. A.	OBSERVACIONES
1	1		370			1x20A	LUMINARIA LED L13
3	1			370		1x20A	LUMINARIA LED L14
5	1				370	1x20A	LUMINARIA LED L15
7	1		370			1x20A	LUMINARIA LED L16
9	1			370		1x20A	LUMINARIA LED L17
11	1				370	1x20A	LUMINARIA LED L18
13	1		370			1x20A	LUMINARIA LED L19
15	1			370		1x20A	LUMINARIA LED L20
17	1				370	1x20A	LUMINARIA LED L21
19	1		370			1x20A	LUMINARIA LED L22
21	1			370		1x20A	LUMINARIA LED L23
23	1				370	1x20A	LUMINARIA LED L24
25		1			450	1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
27		1			450	1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
29		1			450	1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
31		1			450	1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
33		1			450	1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
35		1			450	1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
37						LIBRE	
39						LIBRE	
41						LIBRE	
2	1		370			1x20A	LUMINARIA LED L1
4	1			370		1x20A	LUMINARIA LED L2
6	1				370	1x20A	LUMINARIA LED L3
8	1		370			1x20A	LUMINARIA LED L4
10	1			370		1x20A	LUMINARIA LED L5
12	1				370	1x20A	LUMINARIA LED L6
14	1		370			1x20A	LUMINARIA LED L7
16	1			370		1x20A	LUMINARIA LED L8
18	1				370	1x20A	LUMINARIA LED L9
20	1		370			1x20A	LUMINARIA LED L10
22	1			370		1x20A	LUMINARIA LED L11
24	1				370	1x20A	LUMINARIA LED L12
26		1	450			1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
28		1			450	1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
30		1			450	1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
32		1	450			1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
34		1		450		1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
36		1			450	1x20A	LUCES TENEDORES LATERALES
38						LIBRE	
40						LIBRE	
42						LIBRE	
TOTAL	24	12	4760	4760	4760		INT= 3x60 A
			14280				ta1¾"EMT 3ϕ6+1ϕ4N+1ϕT0T

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 30 CIRCUITOS
TABLERO DE ALUMBRADO ARTISTICO –6– (TAL–6)

CIRCUITO N°	LUMINARIAS □ 450	CARGA V.A. R	S	T	AUT. A.	OBSERVACIONES
1	2	900			1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
3	2		900		1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
5	2			900	1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
7	2	900			1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
9	2		900		1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
11	2			900	1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
13	2	900			1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
15	2		900		1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
17	2			900	1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
19		0			LIBRE	
21			0		LIBRE	
23				0	LIBRE	
25		0			LIBRE	
27			0		LIBRE	
29				0	LIBRE	
2	2	900			1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
4	2		900		1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
6	2			900	1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
8	2	900			1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
10	2		900		1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
12	2			900	1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
14	2	900			1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
16	2		900		1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
18	2			900	1x20A	EJAJS NIVEL ESCENARIO
20		0			LIBRE	
22			0		LIBRE	
24				0	LIBRE	
26		0			LIBRE	
28			0		LIBRE	
30				0	LIBRE	
TOTAL	36	5400	5400	5400		INT= 3x60 A
		16200				ta1¾"EMT 3ϕ6+1ϕ4N+1ϕT0T

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 12 CIRCUITOS
TABLERO DE ALUMBRADO – CAMERINOS (TA–C2)

CIRCUITO N°	LUMINARIAS ⊗ 25	LUMINARIAS 60	LUMINARIAS 180	LUMINARIAS 150	CARGA V.A. R	S	T	AUT. A.	OBSERVACIONES
1	7		4		895			1x20A	ILUMINACIÓN CAMERINO COLECTIVO P4
3	8		2			560		1x20A	ILUMINACIÓN MAQUILLAJE, VESTUARIO Y PASILLO P4
5	4		1				280	1x20A	ILUMINACIÓN C. INDIVIDUAL Y VESTIBULO P2
7					0			LIBRE	
9						0		LIBRE	
11	5		1				305	1x20A	ILUMINACIÓN C. INDIVIDUAL Y VESTIBULO P1
2	12	1	1		540			1x20A	ILUMINACIÓN SALON VERDE Y CAMERINO INDIVIDUAL P3
4	12	1	3			900		1x20A	ILUMINACIÓN C. INDIVIDUAL C. COMPARTIDOS Y VESTÍBULO P4
6	7		4				895	1x20A	ILUMINACIÓN CAMERINO COLECTIVO P3
8				4	300			2x20A	ILUMINACIÓN FACHADA
10						300			
12							0	LIBRE	
TOTAL	55	2	16	4	1735	1760	1480		INT= 3x30 A
					4975				ta3/4"EMT 3ϕ10+1ϕ10N+1ϕT0T

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 36 CIRCUITOS
TABLERO DE TOMACORRIENTES ESCENAROS (TTN–ES)

CIRCUITO N°	TOMACORRIENTES 1200	180	180	1200	1200	400	400	CARGA V.A. R	S	T	AUT. A.	OBSERVACIONES
1	1							1200			1x20A	TOMAS CAMBIADOR COLECTIVO
3	1								1200		1x20A	TOMAS CAMBIADOR COLECTIVO
5	1									1200	1x20A	TOMAS CAMBIADOR COLECTIVO
7	1							1200			1x20A	TOMAS CAMBIADOR COLECTIVO
9									0		LIBRE	
11		4	3							1260	1x20A	TOMAS OFICINAS Y DEPÓSITOS
13			4					720			1x20A	TOMAS RECEPCIÓN
15									0		LIBRE	
17										800	1x20A	TOMAS CABINA DE CONTROL
19						2		800			1x20A	TOMAS CABINA DE CONTROL
21						2			800		1x20A	TOMAS CABINA DE CONTROL
23							2			800	1x20A	TOMAS TALANQUERAS
25											LIBRE	
27											LIBRE	
29											LIBRE	
31											LIBRE	
33											LIBRE	
35											LIBRE	
2	1							1200			1x20A	TOMAS CAMBIADOR COLECTIVO
4	1								1200		1x20A	TOMAS CAMBIADOR COLECTIVO
6	1									1200	1x20A	TOMAS CAMBIADOR COLECTIVO
8								0			LIBRE	
10	1								1200		1x20A	TOMAS CAMBIADOR COLECTIVO
12		2								360	1x20A	TOMAS CAMBIADOR COLECTIVO TV
14					1			1200			1x20A	SECADOR DE MANOS
16					1				1200		1x20A	SECADOR DE MANOS
18	1									1200	1x20A	TOMA CAMERINO INDIVIDUAL
20	1							1200			1x20A	TOMA CAMERINO INDIVIDUAL
22		2								360	1x20A	TOMAS CUARTO SEGURIDAD Y CONTROL
24			3							540	1x20A	TOMAS CUARTO SEGURIDAD Y CONTROL
26											LIBRE	
28											LIBRE	
30											LIBRE	
32											LIBRE	
34											LIBRE	
36											LIBRE	
TOTAL	10	6	12	0	2	6	2	7520	5960	7360		INT= 3x100 A
								20840				ta2"EMT 3ϕ2+1ϕ6N+1ϕT

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 30 CIRCUITOS
TABLERO DE TOMACORRIENTES CAMERINOS 3° PISO(T–CP3)

CIRCUITO N°	TOMACORRIENTES 1200	1200	180	CARGA V.A. R	S	T	AUT. A.	OBSERVACIONES
1	1			1200			1x20A	TOMAS CAMERINO COLECTIVO 3PISO
3	1				1200		1x20A	TOMAS CAMERINO COLECTIVO 3PISO
5	1					1200	1x20A	TOMAS CAMERINO COLECTIVO 3PISO
7	1			1200			1x20A	TOMAS CAMERINO COLECTIVO 3PISO
9	1				1200		1x20A	TOMAS CAMERINO COLECTIVO 3PISO
11	1					1200	1x20A	TOMAS CAMERINO COMPARTIDO 3PISO
13	1			1200			1x20A	TOMAS CAMERINO COMPARTIDO 3PISO
15	1				1200		1x20A	TOMAS CAMERINO COMPARTIDO 3PISO
17	1					1200	1x20A	TOMAS CAMERINO COMPARTIDO 3PISO
19			2	360			1x20A	TOMAS PASILLO
21		1			1200		1x20A	SECADOR DE MANOS 3PISO
23	1					1200	1x20A	TOMAS CAMERINO INDIVIDUAL 3PISO
25			6	1080			1x20A	TOMAS VESTUARIO Y MAQUILLAJE
27					0		LIBRE	
29						0	LIBRE	
2	1			1200			1x20A	TOMAS CAMERINO COLECTIVO 3PISO
4	1				1200		1x20A	TOMAS CAMERINO COLECTIVO 3PISO
6	1					1200	1x20A	TOMAS CAMERINO COLECTIVO 3PISO
8	1			1200			1x20A	TOMAS CAMERINO COLECTIVO 3PISO
10	1				1200		1x20A	TOMAS CAMERINO COLECTIVO 3PISO
12	1					1200	1x20A	TOMAS CAMERINO COMPARTIDO 3PISO
14	1			1200			1x20A	TOMAS CAMERINO COMPARTIDO 3PISO
16	1				1200		1x20A	TOMAS CAMERINO COMPARTIDO 3PISO
18	1					1200	1x20A	TOMAS CAMERINO COMPARTIDO 3PISO
20			0				LIBRE	
22				0			LIBRE	
24					0		LIBRE	
26			0				LIBRE	
28				0			LIBRE	
30						0	LIBRE	
TOTAL	19	1	8	8640	8400	8400		INT= 3x100 A
				25440				ta2"EMT 3ϕ2+1ϕ6N+1ϕT

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 12 CIRCUITOS
TABLERO DE TOMACORRIENTES REGULADAS (TTR–SÓTANO)

CIRCUITO N°	TOMACORRIENTES 180	180	1000	CARGA V.A. R	S	T	AUT. A.	OBSERVACIONES
1	6			1080			1x20A	TOMAS CAMBIADOR COLECTIVO
3	4	3			1260		1x20A	TOMAS OFICINAS,RECEPCIÓN Y ENFERMERIA
5		1				180	1x20A	TOMAS CAMERINO INDIVIDUAL 1PISO
7	2			360			1x20A	TOMAS CUARTO SE SEGURIDAD Y CONTROL
9					0		LIBRE	
11			1			1000	1x20A	TOMA RACK CABINA DE CONTROL
13							LIBRE	
15							LIBRE	
17							LIBRE	
19							LIBRE	
21							LIBRE	
23							LIBRE	
2	5			900			1x20A	ADMINISTRACIÓN 2° PISO
4	5				900		1x20A	ADMINISTRACIÓN 3° PISO
6			1			1000	1x20A	TOMA RACK SOTANO 1
8							LIBRE	
10		2			360		1x20A	TOMAS CAFETERIA Y CUARTOS
12			1			1000	1x20A	TOMAS RACK– TRASESCENA
14			1	1000			1x20A	TOMAS RACK– TRASESCENA
16			1		1000		1x20A	TOMAS RACK– TRASESCENA
18							LIBRE	
20							LIBRE	
22							LIBRE	
24							LIBRE	
TOTAL	22	6	3	3340	3520	3180		INT= 3x40 A
				10040				ta1"EMT 3ϕ8+1ϕ8N+1ϕT

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: TSC 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 24 CIRCUITOS
TABLERO DE TOMACORRIENTES REGULADAS AISLADAS SONIDO TEATRO (TTR–SONIDO)

CIRCUITO N°	TOMACORRIENTES TOMAS CANALETA 180	TOMAS MURO 180	3000	2400	500	CARGA V.A. R	S	T	AUT. A.	OBSERVACIONES
1	3					540			1x20A	PARLANTES SÓTANO 1
3					2		1000		1x20A	CAJAS DE PISO EQUIPOS ESCENARIO
5					2			1000	1x20A	CAJAS DE PISO EQUIPOS ESCENARIO
7	3					540			1x20A	TOMAS MUROS
9					2		1000		1x20A	CAJAS DE PISO EQUIPOS ESCENARIO
11		1						180	1x20A	CABINA DE CONTROL
13		2				360			1x20A	CAMERINOS 2 Y 3° PISO
15			1				2000		1x20A	RACK SONIDO 1
17			1					2000	1x20A	RACK SONIDO 2
19						0			LIBRE	
21							0		LIBRE	
23								0	LIBRE	
25									LIBRE	
2		5				900			1x20A	CUARTO PISO
4				1			2400		1x20A	ALTAVOCES PRINCIPALES
6				1				2400	1x20A	ALTAVOCES PRINCIPALES
8	1					180			1x20A	MOTOR VIDEO BEAM
10							0		1x20A	
12								0	1x20A	
14						0			1x20A	
16							0		1x20A	
18								0	1x20A	
20						0			LIBRE	
22							0		LIBRE	
24								0	LIBRE	
26									LIBRE	
28									LIBRE	
30									LIBRE	
TOTAL	7	8	2	2	6	2520	6400	5580		INT= 3x100 A
						14500				ta2"EMT 3ϕ2+1ϕ2N+1ϕT0+1ϕ1/0TA

TABLERO DE AUTOMÁTICOS: 120/208 VAC 3 FASE 5 HILOS – 18 CIRCUITOS
TABLERO DE TOMACORRIENTES – CAFETERIA (T– C)

| CIRCUITO N° | LUMINARI