GABINETE DE DISTRIBUCIÓN GENERAL — TD-GN

DISCRIPCIÓN	ILUMINACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	FUERZA 1φ	1φE	2φ	3φE	3φ
TDC	8		81	16						19		2		
DPS														
RESERVA														
TOTAL SALIDAS	8		81	16						19		2		

Servicio	Trifásico
Tensión	208 V
Gabinete autosoportado	8 espacios trifásicos

Icc de falla en barras — KA

SERVICIO DESDE TRANSFORMADOR

	A	B	C
POTENCIA (W)	3270	2568	3136
W POR FASE	3270	2568	3136
FP	0.91		
VA	3580	2813	3434
VA POR FASE	3580	2813	3434
I^ (A)	29.83	23.44	28.70

POLOS	AMP	No.			No.
3	44 a 63 A Reg 45	1			2
		3			4
		5			6
3	0 Reg 11	7			8
		9			10
		11			12
		13			14
		15			16
		17			18

	W	VA	AMPERIOS	F.P.=	W
POR FASE	7093	7876	66	------ =	20444
TOTAL	7093	7876	66		0.90
				VA	22724

Acometida de entrada: 1(3No2F+1No2N+1No6T) — Desde TRANSFORMADOR
Totalizador general: 65 a 80 A Reg 95 — Hasta TD-GN
Tipo y diámetro ducto: 1φ1-1/2" — Ducto PVC — Regulación= 0.43% — Pérdidas= 100.95

USO: CARGAS NORMALES

AMP	POLOS	I^ (A)	VA	FP	W
0 Reg 10	3				
44 a 63 A Reg 45	3	35.80	4296	0.89	3823
		35.80	4296		3823
		35.80	4296		3823

POTENCIA (W)	A	B	C
	3823		
		3823	
			3823

Iluminación: 2417 VA — **A.A.:** VA
Tomacorrientes: 5420 VA — CARGA INSTALADA
Especial: 14887 VA — DISCRIMINADA

DPS — Máxima corriente de sobretensión a 8/20 µs 90 KA — Corriente nominal a 8/20 µs 30 KA

Icc del conductor de la acometida: 38.67 KA

LOCALIZACIÓN: CUARTO DE BT - ÁREA DE SERVICIO

ILUMINACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	FUERZA 8	9	1φ	1φE	2φ	3φE	3φ

Ilu	1208 VA	AA	VA
Tom	5420 VA	CARGA DIV. NTC-2050	
Esm	14887 VA	%CC= 220	

Barraje de fase: 15 x 5
Barraje de neutro: 15 x 2
Barraje de tierra: 15 x 2

Carga diversificada	
TOTAL	FUERZA
19387 W	21516 VA
Factor demanda: 0.95	Amperios

DETALLES DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN LA MEMORIA

Corriente diversificada	
19.72	
Amperios	

TRANSFORMADOR
—
kVA

DATOS DE CONSUMOS

SALIDAS DE ILUMINACIÓN - La potencia indicada incluye perdidas y/o consumo del balasto (donde aplique)

1- Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.18m x 0.11m. 2x18W - 120 V	36 W	FP 0.95	4- Luminaria Led Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120 V	4 W	FP 0.95	7-	W	FP 0.95
2- Luminaria tipo Panel LED RC de 1.20mx0.30mx0.10m. 40 W - 120 V	40 W	FP 0.95	5-	W	FP 0.95	8-	W	FP 0.95
3- Bala Led circular ø 0.3m - ø 0.025m. 24W - 120 V	24 W	FP 0.95	6-	W	FP 0.95	9-	W	FP 0.95

SALIDAS DE FUERZA

1φ-Salida Monto. Reg. 180 VA	162 W	FP 0.90	
1φE-Salida Monto Especial	600 W	FP 0.90	
2φ-Salida Bifa. Norm. 2000 VA	1800 W	FP 0.90	

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS — TDC

CONDUCTOR AWG	LONG	K REG	REGULACION PARCIAL	REGULACION TOTAL	DISCRIPCION	ILUMINACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	FUERZA 1φ	1φE	2φ
12	20	0.01000	1.0950%	3.0750%	Sólido de Iluminación Recepción y Galerías		26										
12	17	0.01000	1.0381%	3.0181%	Sólido de Iluminación Mercado Local		29										
12	10	0.01000	0.5475%	2.5255%	Sólido de Iluminación Zonas Comunes, Cocineria y Cafeteria		26										
12	15	0.01000	0.6041%	2.5821%	Sólido de Iluminación y Tomacorrientes Terrajas y Bombas	8								1			
12	20	0.01000		1.9780%	Sólido de Iluminación de Emergencia Galerias												
12	10	0.00577	0.4803%	2.4383%	Tomacorriente exclusivo									1			
12	12	0.01000	0.3631%	2.3383%	Tomacorriente exclusivo								2				
12	20	0.01000	0.1125%	2.0903%	Sólido de Iluminación de emergencia			16									

SERVICIO DESDE GABINETE PRINCIPAL - TD-GN

AREA CON FORMULAS	W	FP	VA	I^ (A)	POLOS	AMP	No.	A	B	C	No.
	624	0.95	657	5.47	1	20	1				2
	696	0.95	733	6.01	1	20	3				4
	624	0.95	657	5.47	1	20	5				6
	650	0.93	683	5.69	1	20	7				8
					1	20	9				10
	900	0.90	1000	8.33	2	20	11				12
	900		1000	8.33			13				14
	324	0.90	360	3.00	1	20	15				16
	64	0.95	67	0.56	1	20	17				18

	W	VA	AMPERIOS	F.P.=	W
POR FASE	3270	3580	29.83	------ =	8974
TOTAL	2568	2813	23.44		0.93
	3136	3434	28.70	VA	9837

Acometida de entrada: 1(3No60F+1No60N+1No8T) — Desde TD-GN
Totalizador general: 29 a 95 A Reg 28 — Hasta TDC
Tipo y diámetro ducto: 1φ1-1/2" — Ducto PVC — Regulación= 1.98% — Pérdidas= 59.60

USO: ILUMINACIÓN Y TOMAS

AMP	POLOS	I^ (A)	VA	FP	W	AREA CON FORMULAS
20	1	6.00	720	0.90	648	
20	1	6.00	720	0.90	648	
20	1	6.00	720	0.90	648	
20	1	6.00	720	0.90	648	
30	2	8.33	1600	0.90	900	
		8.33	1600	0.90	900	

Carga Iluminación: 2417 VA — Aplicando NTC-2050: 1208 VA — Carga diversificada: 7872 W | 8628 VA
Carga Barras: 5420 VA — Tablas 220: 3660 VA — Factor demanda: 0.88
Carga Especial: 14887 VA — Amperios

DPS — Máxima corriente de sobretensión a 8/20 µs: N.A. KA — Corriente nominal a 8/20 µs: N.A. KA
Icc del conductor de la acometida: 21.63 KA

Barraje de fase: N.A.
Barraje de neutro: N.A.
Barraje de tierra: N.A.

Corriente diversificada: 25.95 Amperios

DETALLES DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN LA MEMORIA

LOCALIZACIÓN:

ILUMINACION 1	2	3	4	5	6	7	FUERZA 8	9	1φ	1φE	2φ	3φE	3φ

GALERIAS

DESCRIPCION	REGULACION PARCIAL	REGULACION TOTAL	K REG	LONG	CONDUCTOR AWG
Sólido de Tomacorrientes Cafeteria y Cocineria	2.6982%	0.7261%	0.01000	12	12
Sólido de Tomacorrientes Mercado Local	2.4583%	0.4861%	0.01000	8	12
Tomacorrientes Galerias	2.6982%	0.7261%	0.01000	12	12
Tomacorrientes Recepción	2.2783%	0.3061%	0.01000	5	12
UPS en Rack de Comunicaciones	2.7779%	0.7959%	0.00599	24	8
		1.9780%			
		1.9780%			
		1.9780%			

CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES

Capacidad de corriente del No.	12 AWG	25	Amp
Temperatura ambiente	19 °C	1.05	Factor
Cantidad de conductores No. 12 en el tramo critico	9	0.70	Factor
Capacidad de corriente corregido del No.12	19.28		Amp

Para el caso critico, ningun de las corrientes nominales de los otros supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<19.28 Amp)

TOTAL SALIDAS: 8 | 81 | 16 | 19 | 2

	W	VA	AMPERIOS	F.P.=	W
POR FASE	3270	3580	29.83	------ =	8974
TOTAL	2568	2813	23.44		0.93
	3136	3434	28.70	VA	9837

Acometida de entrada: 1(3No60F+1No60N+1No8T) — Desde TD-GN
Totalizador general: 29 a 95 A Reg 28 — Hasta TDC
Tipo y diámetro ducto: 1φ1-1/2" — Ducto PVC — Regulación= 1.98% — Pérdidas= 59.60

Servicio	Trifásico
Tensión	208 V
Tablero	18 Circuitos mercy

Icc de falla en barras — KA

Automáticos 1x15 a 1x50 = 11
Automáticos 2x20 a 2x50 = 7
Automáticos 3x20 a 3x100 = 1

SALIDAS DE ILUMINACIÓN - La potencia indicada incluye perdidas y/o consumo del balasto (donde aplique)

1- Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.18m x 0.11m. 2x18W - 120 V	36 W	FP 0.95	4- Luminaria Led Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120 V	4 W	FP 0.95	7-	W	FP 0.95
2- Luminaria tipo Panel LED RC de 1.20mx0.30mx0.10m. 40 W - 120 V	40 W	FP 0.95	5-	W	FP 0.95	8-	W	FP 0.95
3- Bala Led circular ø 0.3m - ø 0.025m. 24W - 120 V	24 W	FP 0.95	6-	W	FP 0.95	9-	W	FP 0.95

SALIDAS DE FUERZA

1φ-Salida Monto. Reg. 180 VA	162 W	FP 0.90	
1φE-Salida Monto Especial	600 W	FP 0.90	
2φ-Salida Bifa. Norm. 2000 VA	1800 W	FP 0.90	

GABINETE DE BOMBAS - TDB

DESCRIPCIÓN	CÁLCULO CONDUCTOR	CÁLCULO PROTECCIÓN
EQUIPO PPAL AGUA POTABLE	Adoptando el capitulo 430-24 de la NTC-2050, el conductor se calcula con 1.25% la In	Adoptando el capitulo 430-31 de la NTC-2050, la protección se calcula con 1.25% la In
EQUIPO EYECTOR	Adoptando el capitulo 430-24 de la NTC-2050, el conductor se calcula con 1.25% la In	Adoptando el capitulo 430-31 de la NTC-2050, la protección se calcula con 1.25% la In
RESERVA		

Servicio	Trifásico
Tensión	208 V
Gabinete autosoportado	6 espacios trifás

Icc de falla en barras = 7.25 KA

CALCULO ACOMETIDA GENERAL: Mayor carga al 125% + Resto de carga al 100% = TOTAL CARGA =

Mayor carga al 125% = 7.86 KVA
Resto de cargas al 100% = 5.03 KVA
TOTAL CARGA = 12.89 KVA

Regulación = 2.10% — Pérdidas = 75.37

CALCULO PROTECCIÓN GENERAL: I= P/√3*V; I= 12.89 /√3* 208; I= 35.77 Amp

Barraje de fase: 10 x 5

GABINETE GENERAL DE EMERGENCIA - TD-GN

	A	B	C
POTENCIA (W)	3730		
W POR FASE	3730		
FP	0.89		
VA	4191		
I^ (A) +1.25%	11.63		

POLOS	AMP	No.			No.
3	28 a 40 A Reg 30	1			2
		3			4
		5			6
3	12 a 16 A Reg 12	7			8
		9			10
		11			12
		13			14
		15			16
		17			18

Acometida de entrada: 1(3No4F+1No4N+1No8T) — Desde TD-GN
Totalizador general: 28 a 40 A Reg 36 — Hasta TDC
Tipo y diámetro ducto: 1φ1-1/2" — Ducto PVC — Regulación= 0.75% — Pérdidas= 6.18

DPS — Máxima corriente de sobretensión a 8/20 µs: 15 KA — Corriente nominal a 8/20 µs: 5 KA

Icc del conductor de la acometida: 6.18 KA

Barraje de fase: 15 x 2
Barraje de neutro: 15 x 2
Barraje de tierra: 15 x 2

Factor de Potencia = 0.89

USO: BOMBEO

AMP	POLOS	I^ (A)	VA	FP	W
20 a 25 A Reg 20	3	21.81	6287	0.89	5595
20 a 25 A Reg 20	3				

LOCALIZACIÓN: CUARTO DE EQUIPOS HIDRAULICOS

CÁLCULO CONDUCTOR	CÁLCULO PROTECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Adoptando el capitulo 430-31 de la NTC-2050, la protección se calcula con 1.25% la In	Adoptando el capitulo 430-24 de la NTC-2050, el conductor se calcula con 1.25% la In	JOCKEY
		DPS
		RESERVA

TABLERO REGULADO — TDR

CONDUCTOR AWG	LONG	K - REG	REGULACIÓN PARCIAL	REGULACIÓN TOTAL	DISCRIPCIÓN	FUERZA 1φ	1φE
12	3	0.01000	0.1250%	0.8734%	Rack		1
12	22	0.01000	0.6601%	1.9085%	Recepción y gabinete sistema ecatra inconelos	2	
				0.7484%			

CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES

Capacidad de corriente del No.	12 AWG	25	Amp
Temperatura ambiente	19 °C	1.08	Factor
Cantidad de conductores No. 12 en el tramo critico	>40	0.35	Factor
Capacidad de corriente corregido del No.12		9.19	Amp

Para el caso critico, ningun de las corrientes nominales de los otros supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<9.2 Amp)

TOTAL SALIDAS: 2 | 1

Servicio: Trifásico — Tensión: 208 V — Tablero: 12 Circuitos

Automáticos 2x20 a 2x60

SERVICIO DESDE GABINETE REGULADO — TDC

	A	B	C
POTENCIA (W)	450		
W POR FASE	450		
FP	0.90		
VA	500		
VA POR FASE	500		
I^ (A)	4.17		

POLOS	AMP	No.			No.
1	20	1			2
		3			4
		5			6

	W	VA	AMPERIOS	F.P.=	W
POR FASE	450	500	4.17	------ =	774
TOTAL	450	500	4.17		0.90
				VA	860

Acometida entrada: 1(2No8F+1No8N+1No10T) — Desde TDC
Totalizador: - — Hasta TDR
Diámetro ducto: 1φ1" — Icc de falla en barras: 7.61 KA — Regulación: 0.75% — Pérdidas: 6.18

Carga instalada: 860 VA — Carga div.: 860 VA

Corriente diversificada: 4.13 Amperios

DPS — Máxima corriente de sobretensión a 8/20 µs: N.A. KA — Corriente nominal a 8/20 µs: N.A. KA

Icc del conductor de la acometida: KA — 13.61

USO TOMAS REGULADAS

AMP	POLOS	I^ (A)	VA	FP	W	POTENCIA (W)

FUERZA 1φ	1φE	CUARTO TÉCNICO PISO 2

LOCALIZACIÓN:

CUARTO TÉCNICO PISO 2	REGULACIÓN TOTAL	REGULACIÓN PARCIAL	K - REG	LONG	CONDUCTOR AWG
	0.7484%				
	0.7484%				

1φ-Salida Monto. Reg. 180 VA
1φE-Salida Monto Especial 720 VA
F.P. 0.90

CÁLCULO ACOMETIDAS, PROTECCIONES, DUCTOS Y REGULACIÓN. ANÁLISIS DE FACTOR DE POTENCIA.

BORNES DE	BORNES A	SISTEMA	POTENCIA (KW)	TENSIÓN (V)	LÍNEAS POR FASE	FP	CORRIENTE TOTAL + 25% N.A. para transformador	CORRIENTE LÍNEA + 25% N.A. para transformador	DISTANCIA (MI)	CONDUCTOR (COBRE)	MATERIAL	DUCTOS	ACOMETIDA EN COBRE	PROTECCIÓN EN "DE"	PROTECCIÓN EN "A"	ZEF OHM/KM	PÉRDIDAS (W)	ΔV	REGULACIÓN	REGULACIÓN TOTAL A TABLERO	REGULACIÓN CIRCUITO CRÍTICO	REGULACIÓN TOTAL A CIRCUITO CRÍTICO
PUNTO-CONEXIÓN	MEDIDOR	Trifásico	19.36	208	1	0.90	75	75	28	2	Ducto PVC	1φ1-1/2"	1(3No2F+1No2N+1No6T)	-	64 a 80 A Reg 75	0.000625	293.3214	2.2631	1.0880%	1.0880%		1.0880%
MEDIDOR	TD-GN	Trifásico	19.36	208	1	0.90	69	69	12	2	Ducto PVC	1φ1-1/2"	1(3No2F+1No2N+1No6T)	64 a 80 A Reg 75	64 a 80 A Reg 69	0.000625	106.9561	0.8947	0.4301%	1.5182%		1.5182%
TD-GN	TDC	Trifásico	7.87	208	1	0.91	36	36	10	6	Ducto PVC	1φ1-1/2"	1(3No6F+1No6N+1No8T)	44 a 63 A Reg 45	28 a 40 A Reg 28	0.001537	59.6583	0.9565	0.4599%	1.9780%	1.0950%	3.0730%
TD-GN	TDB	Trifásico	11.47	208	1	0.89	36	36	20	4	Ducto PVC	1φ1-1/2"	1(3No4F+1No4N+1No8T)	44 a 63 A Reg 45	28 a 40 A Reg 36	0.000979	75.3727	1.2136	0.5835%	2.1016%		2.1016%
TDC	TDR	Bifasico	1.80	208	1	0.90	12	12	6	8	Ducto PVC	1φ1"	1(2No8F+1No8N+1No10T)	2x30	-	0.002379	6.1849	0.3431	0.1649%	0.7484%	0.6601%	1.4085%

CORDINACIÓN DE PROTECCIONES Y SECCIÓN DE BARRAJES. ANÁLISIS DEL FACTOR DE DIVERSIFICACIÓN.

TABLERO	Factor de Diversificación	Corrientes de cortocircuito en KA: Icc de Falla en barras	Icc que soporta el barraje	Icc que soporta la acometida	Icc " " de la Protección en "DE" (TG)	Icc " " de la Protección en "A" (Tablero)	Tiempo de disparo mínimo (seg)	DPS (KA): Máxima corriente	DPS (KA): Corriente nominal	Sección acometida (mm²)	Sección de los barrajes en (mm²): Fase	Neutro	Tierra	Datos del mueble: Espacios o Circuitos	Mueble
MEDIDOR	1.00	9.01	86.25	38.67	N.A.	25	0.010	N.A.	N.A.	33.63	15 x 5	15 x 2	15 x 2	N.A.	Armario
TD-GN	0.95	7.91	86.25	38.67	25	25	0.010	90	30	33.63	15 x 5	15 x 2	15 x 2	8	Gabinete autosoportado
TDC	0.88	7.58	Tablero	21.63	25	25	0.005	N.A.	N.A.	13.30	N.A.	N.A.	N.A.	18	Tablero
TDB	1.00	7.25	57.50	24.32	25	25	0.010	15	5	21.15	10 x 5	15 x 2	15 x 2	6	Gabinete autosoportado
TDR	1.00	7.61	Tablero	13.61	25	25	0.005	N.A.	N.A.	8.37	N.A.	N.A.	N.A.	12	Tablero

CÁLCULO DE BARRAJE DE TABLERO

Gabinete o Tablero		Conductor de entrada	Sección del conductor mm²	Conductor por fase	Total sección conductor mm²	Minima sección barraje fase mm²	Minima sección barraje neutro mm²	Minima sección barraje tierra mm²	Medida barraje fase mm	Medida barraje neutro mm	Medida barraje tierra mm	Sección del barraje de fase mm²
Armario	MEDIDOR	2	33.63	1	33.63	52.13	26.904	10.089	15 x 5	15 x 2	15 x 2	75
Gabinete autosoportado	TD-GN	2	33.63	1	33.63	52.13	26.904	10.089	15 x 5	15 x 2	15 x 2	75
Tablero	TDC	6	13.3	1	13.3	150	150	150	N.A.	N.A.	N.A.	
Gabinete autosoportado	TDB	4	21.15	1	21.15	32.78	16.92	6.345	10 x 5	15 x 2	15 x 2	50
Tablero	TDR	8	8.37	1	8.37	150	150	150	N.A.	N.A.	N.A.	
Factor para barra de fase= 1.55				Factor para barra de neutro= 0.8				Factor para barra de tierra= 0.3				

Icc DEL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA Y BARRAJES

Tablero	Conductor de entrada	Sección del conductor mm²	Conductor por fase	Total sección conductor mm² (S)	Total sección barraje fase mm² (S)	Tiempo mínimo de disparo de la protección (seg)	Icc que soporta el conductor	Icc que soporta el barraje
MEDIDOR	2	33.63	1	33.63	75	0.010	38,675	86,250
TD-GN	2	33.63	1	33.63	75	0.010	38,675	86,250
TDC	6	13.30	1	13.3		0.005	21,630	-
TDB	4	21.15	1	21.15	50	0.010	24,323	57,500
TDR	8	8.37	1	8.37		0.005	13,613	-
Icc = S*K/√t	K para conductor de cobre = 115		Tiempo de despeje de la falla mínimo para evitar daño en el conductor					

CÁLCULO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

DATOS BÁSICOS DE DISEÑO

Icc de falla tifásica simétrica en P.F. dada por el operador	1048	A	I'' k 3
Capacidad del transformador	19000	VA	P
Uz del transformador	1.0%	%	U z
Tensión de servicio en media tensión	11400	V	V
Tensión de servicio en baja tensión	208	V	V
Reactancia líneas de media tensión aérea	0.6685	Ω/Km	X '
Resistencia líneas de media tensión aérea	0.436	Ω/Km	R '
Reactancia líneas de media tensión subterránea	0.137	Ω/Km	X '
Resistencia líneas de media tensión subterránea	0.278	Ω/Km	R '
Longitud acometida media tensión subterránea	50	ML	D ' '
Longitud de la red B.T. acometida TRAFO a MEDIDOR	28	ML	D 1 ' '
Longitud de la red B.T. acometida a TD-GN	12	ML	D ' '
Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a TDC	10	ML	D '
Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a TDB	20	ML	D ' '
Longitud de la red B.T. acometida a TDT a TDR	6	ML	D ' '
Longitud del barraje gabinete MEDIDOR	0.5	ML	L ' ' ' ' ' '
Longitud del barraje gabinete TD-GN	6	ML	L '
Longitud del barraje gabinete T-ASC	0.5	ML	L ' ' ' '
Longitud del barraje gabinete TDB	3	ML	L ' '
Longitud del barraje tableros circuitos	1.5	ML	L '
Número de conductores acometida MEDIDOR	1	Un	N ' '
Número de conductores acometida general TD-GN	1	Un	N '
Número de conductores acometida TDC	1	Un	N '
Número de conductores acometida TDB	1	Un	N ' '
Número de conductores acometida TDR	1	Un	N ' '
Sección de la acometida TRANSFORMADOR a MEDIDOR	33.63	mm²	S ' ' '
Sección de la acometida MEDIDOR a TD-GN	33.63	mm²	S '
Sección de la acometida TD-GN a TDC	13.3	mm²	S '
Sección de la acometida TD-GN a TDB	21.15	mm²	S ' '
Sección de la acometida TDT a TDR	8.37	mm²	S ' '
Resistencia automático	0.15	mΩ	X '
Sección del barraje del gabinete TD-GN	52.1265	mm²	S '
Sección del barraje del gabinete TDC	150	mm²	S '
Sección del barraje del gabinete TDB	32.7825	mm²	S ' '
Sección del barraje del gabinete TDR	150	mm²	S ' '
Sección del barraje del gabinete MEDIDOR	52.1265	mm²	S ' ' '
Sección del barraje de tablero de distribución	150	mm²	S '
Resistividad del conductor de aluminio a 20°	0.029	Ωmm²/m	ρ '
Resistividad del conductor de cobre a 20°	0.018	Ωmm²/m	ρ
Resistividad de la barra de cobre	0.0225	Ωmm²/m	ρ '
Reactancia unitaria juego de barras y cables unipolares	0.15	mΩ/m	X
Reactancia unitaria cable en línea juntos	0.095	mΩ/m	X

CALCULO DE IMPEDANCIAS

TRAMO SUBCENTRAL A PUNTO FÍSICO CONEXIÓN (CALCULADO)

					X(Ω)	R(Ω)
1 Red aguas arriba	Za =	V ²/P'	= 11400²/200*10⁶	=	0.6498	
Para M.T.	Xa =	0,98*Z	= 0,98*0.6498	=	0.6368	
	Ra =	0,2 Za = 0,2Xa	= 0,2*0.6498	=		0.12996
2 Red aérea	Xca =	X ' *D '	= 0.6685*12	=	8.0220	
	Rca =	ρ ' *D ' /S '	= 0.029*12*1000/50	=		5.2320

TRAMO SUBCENTRAL A PUNTO FÍSICO CONEXIÓN

					X(Ω)	R(Ω)
A Equivalente Red y/o Cto.	Za =	Vp/√3*Icc	= 11400/√3*1048	=	6.280337	
aguas arriba en M.T.	Xa =	0,98*Z	= 0,98*6.28033689767341	=	6.1547	
	Ra =	0,2 Za = 0,2Xa	= 0,2*6.28033689767341	=		1.256067

TRAMO PUNTO FÍSICO A TRANSFORMADOR

C Acometida media tensión	Xc =	X*D ' '	= 0.137*50	=	0.0069	
	Rc =	ρ *D ' ' /S ' '	= 0.018*50/67.4	=		0.0139

TRAMO TRANSFORMADOR A MEDIDOR

					X (mΩ)	R (mΩ)
1 Transformador	Zt =	U *V ²/P	= 0.01*208²*1000/19000	=	22.7705	
	Zt ±	Xt	= 22.7705	=	22.7705	
	Rt =	0,2 Xt	= 0,2*22.7705	=		4.5541
2 Interruptor automático	Xd =	0.15	= 0.1500	=	0.1500	
3 Acometida baja tensión	Xc0 =	D ' ' *Xb	= 28*0.15	=	4.2000	
	Rc0 =	ρc*D ' /N ' ' *S ' '	= 0.018*28/1*33.63	=		0.0150
4 Juego de barras	Xb0 =	Xb*Lg	= 0.15*6	=	0.9000	
	Rb0 =	ρ *L ' /3*S ' '	= 0.0225*6/3*52.1265	=		0.0009

TRAMO MEDIOR A TD-GN

					X (mΩ)	R (mΩ)
5 Interruptor automático	Xd22 =	0.15	= 0.1500	=	0.1500	
6 Acometida baja tensión	Xc22 =	D ' ' *X '	= 12*0.15	=	1.8000	
	Rc22 =	ρ *D ' ' /N ' *S '	= 0.018*12/1*33.63	=		0.0064
7 Juego de barras	Xb22 =	X *L '	= 0.15*6	=	0.9000	
	Rb22 =	ρ *L ' /3*S ' ' '	= 0.0225*6/3*0	=		

TRAMO TD-GN A TDC

					X (mΩ)	R (mΩ)
8 Interruptor automático	Xd1 =	0.15	= 0.1500	=	0.1500	
9 Acometida baja tensión	Xc1 =	D ' ' *X '	= 10*0.15	=	1.5000	
	Rc1 =	ρ *D ' /N *S ' '	= 0.018*10/1*13.3	=		0.0135
10 Juego de barras	Xb1 =	X *L '	= 0.15*1.5	=	0.2250	
	Rb1 =	ρ *L /3*S ' '	= 0.0225*1.5/3*150	=		0.0001

TRAMO TD-GN A TDB

					X (mΩ)	R (mΩ)
53 Interruptor automático	Xd15 =	0.15	= 0.1500	=	0.1500	
54 Acometida baja tensión	Xc15 =	D ' ' *X	= 20*0.15	=	3.0000	
	Rc15 =	ρ *D ' ' /N ' ' *S ' '	= 0.018*20/1*21.15	=		0.0170
55 Juego de barras	Xb15 =	X *L ' '	= 0.15*3	=	0.4500	
	Rb15 =	ρ *L ' ' /3*S ' '	= 0.0225*3/3*32.7825	=		0.0007

TRAMO TD-GR A TR-1

					X (mΩ)	R (mΩ)
59 Interruptor automático	Xd17 =	0.15	= 0.1500	=	0.1500	
60 Acometida baja tensión	Xc17 =	D ' ' *X	= 6*0.15	=	0.9000	
	Rc17 =	ρ *D ' ' /N ' ' *S ' '	= 0.018*6/1*8.37	=		0.0129
61 Juego de barras	Xb17 =	X *L '	= 0.15*1.5	=	0.2250	
	Rb17 =	ρ *L ' /3*S ' '	= 0.0225*1.5/3*150	=		0.0001

RESULTADOS DEL CÁLCULO

Corriente de cortocircuito trifásica en el punto de conexión dada por el O.R. =	1048 A
Corriente de cortocircuito en M.T. Transformador =	1047 A
Corriente de cortocircuito para totalizador industrial MEDIDOR =	9011 A
Cor